

HiNet 系列网关操作手册

V15.1 版



华辰智通科技集团

电话：400-8731-800

网址：www.hignton.com

地址：长沙高新区文轩路 27 号麓谷企业广场 A3 栋

一、设备安装说明

- 1、本设备采用导轨安装方式，目前支持 0.5-1.0mm 普通导轨；
- 2、本设备采用 24V 直流电源供电，支持 PLC 直接供电，峰值功率 10W（带 3G 通讯）；
- 3、WIFI 及 3G 天线规格为 SMA 内螺纹内针，可使用胶棒及吸盘天线，标配为 2DB 胶棒天线；
- 4、HiNet 3G 产品均需要客户自备 3G 电话卡（已开通 3G 数据通讯业务），安装时将 SIM/UIIM 处的保护盖打开，将 3G 卡插入卡槽中即可；

二、设备连接说明

1、与串口 PLC 连接方式

针对串口 PLC 及控制器，如三菱 FX 的圆头八针编程口、台达 DVP 系列 PLC 的编程口等可通过专用配置电缆，一端接入 PLC 的编程口，另一端接入 HiNet 网关的 COM 口；

2、与网口 PLC 连接方式

针对以太网接口 PLC，则可通过普通网线，一端接入 PLC 的网络口，另一端接入 HiNet 网关的 LAN 口；

3、与电脑连接对 HiNet 进行配置


如果需要对网关进行配置时，则可通过普通网线，一端接入电脑，一端接入 HiNet 网关的 LAN 口。

三、HinodeWindowsClient 客户端操作说明


- 1、双击打开客户端；

DevicePlugins	2015/7/7 13:58	文件夹	
Log	2015/7/13 15:23	文件夹	
x64	2015/7/7 13:58	文件夹	
x86	2015/7/7 13:58	文件夹	
BSE.Windows.Forms.dll	2015/4/22 12:34	应用程序扩展	139 KB
DevicePluginInterface.dll	2015/7/9 17:36	应用程序扩展	5 KB
Hinode Help	2015/7/7 11:49	文本文档	1 KB
HinodeWindowsClient驱动管理	2015/7/9 17:36	应用程序	304 KB
HinodeWindowsClient驱动管理.pdb	2015/7/9 17:36	PDB 文件	182 KB
HinodeWindowsClient设备连接管理	2015/7/13 13:51	应用程序	1,229 KB
HinodeWindowsClient设备连接管理.exe	2015/7/13 13:50	CONFIG 文件	7 KB
log4net.dll	2013/11/18 5:51	应用程序扩展	294 KB
log4net.xml	2013/11/18 5:51	BaiduBrowserHT...	1,482 KB
MeWinFormUL.dll	2015/4/24 0:14	应用程序扩展	436 KB



2、输入在云服务器上注册的企业名称、用户名和密码；




3、点击“加入网络组”



4、待提示“加入网络组成功”后，双击要远程操作的设备；



5、点击“构建连接通道”；



6、待出现“设备状态指示”后即可最小化客户端，通过 PLC 编程软件或上位机

软件远程操作 PLC 了。

